

USERS GUIDE

Poids et dimensions du produit

1. **Longueur x largeur x hauteur**
2. La lanterne mesure 102 mm de hauteur avec la poignée repliée et 143 mm avec la poignée déployée.
3. La largeur maximale est de 76,5 mm, mesurée au point le plus large des poignées.
4. **Poids**
5. Le poids n'est pas encore connu.

Matériaux du produit

1. Les matériaux spécifiques utilisés pour fabriquer le produit sont :
2. Du plastique, de l'acier inoxydable plaqué et un aimant.
3. Les articles inclus dans l'emballage sont :
4. Un manuel d'instructions et une batterie à installer dans le produit.
5. Le produit est fabriqué en Chine.

Instructions, entretien et guide d'utilisation

1. Pour utiliser la lanterne, appuyez sur le bouton d'alimentation :
2. Une pression : lanterne HAUTE, lampe de poche ÉTEINTE.
3. Deuxième pression : lanterne HAUTE, lampe de poche HAUTE.
4. Troisième pression : lanterne ÉTEINTE, lampe de poche HAUTE.
5. Dans chacun des modes ci-dessus, appuyer et maintenir le bouton permet d'atténuer ou d'augmenter la lumière. La lumière clignote une fois lorsque les niveaux de lumière élevés et faibles sont atteints, en alternant de haut en bas et de bas en haut, etc.
6. Pour activer le mode caché de scintillement de bougie, commencez avec la lanterne ÉTEINTE. Appuyez sur le bouton quatre fois rapidement et maintenez le bouton enfoncé à la cinquième pression pendant trois secondes. La lanterne scintillera en mode bougie à très faible intensité.

Spécifications d'éclairage

- La lanterne utilise une LED COB.
- La lampe de poche utilise une LED unique.
- En mode combiné, les deux sources de lumière sont utilisées.

Lumens

- Pour la lanterne : 500 lumens en mode HAUT, 5 lumens en mode BAS.
- Pour la lampe de poche : 160 lumens en mode HAUT, 5 lumens en mode BAS.
- En mode combiné : 600 lumens en mode HAUT, 10 lumens en mode BAS.

Température de couleur

- Pour la lanterne : 2600-3000K.
- Pour la lampe de poche : 2600-3700K.
- En mode combiné : 3300-3700K.

Autonomie

- Pour la lanterne : 3 heures en mode HAUT, 100 heures en mode BAS.
- Pour la lampe de poche : 10 heures en mode HAUT, 150 heures en mode BAS.
- En mode combiné : 2,5 heures en mode HAUT, 70 heures en mode BAS.

Batterie

- La lanterne utilise une batterie Blue Skin 2200 mAh 18650 cell.

Imported and distributed in Europe by:
Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium

USERS GUIDE

Temps de charge

- Le temps de charge est de 1,5 à 2 heures.

Entrée

- L'entrée est de 5V-2A.

Sortie

- Il n'y a pas de sortie.

Indice de protection IP

- L'indice de protection est IPX4.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne pas regarder directement dans la lampe.
- Ne pas immerger la lampe dans un liquide. Faites pivoter la sangle en cuir pour bloquer l'accès de l'eau et de la poussière au port USB-C.
- Ne pas utiliser ou charger les lumières à des températures inférieures à 0oC ou 45oC.
- Les avertissements, les mises en garde et les instructions de ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui pourraient se produire. Faites preuve de bon sens et de prudence lorsque vous utilisez ce produit.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclage - Directive européenne 2012-19/EU. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin de ne pas mettre en danger l'environnement et la santé humaine et de promouvoir le recyclage des ressources, ce produit doit être éliminé de manière responsable. Veuillez remettre le produit usagé aux points de collecte désignés pour les déchets électroniques.

CONFORMITÉ ET CERTIFICATS



GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit impropre à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement le ticket de caisse.

SERVICE

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.barebonesliving.eu ou envoyer un courriel à : service@barebonesliving.eu

Imported and distributed in Europe by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium

© Barebones 2024 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC